


**Назначение**

Плата ПУ-04 предназначена для управления электромагнитным замком с током обмотки до 1А. На плате имеется звуковая сигнализация, которая сигнализирует о времени открытия замка. Габаритные размеры платы позволяют легко разместить ее в отсек электромагнитного замка. Для кнопки "ВЫХОД" возможно использование как нормально замкнутой (НЗ) так и нормально разомкнутой (НР) кнопки. Данная функция определяется положением переключки на плате устройства. Назначение и расположение органов управления и разъемов показано на рисунке.

**Технические характеристики**

Напряжение питания..... 12В  
Время задержки ..... от 1 до 40 сек.  
Длина шлейфа управления кнопкой.....до 25м.  
Время открывания.....от 1 до 40сек.  
Температура.....от -40 до +80 градусов  
Относительная влажность.....не более 90%  
Габаритные размеры.....45X30X20 мм.